



RCM

Rueda Cuenta Metros.

La RCM funciona como un encoder. Los pulsos que suministra, permiten efectuar mediciones de carácter digital en Mts. u otras variables. Posee una salida transistorizada, permitiendo así conectarla a contadores o la entrada de un PLC.

Su construcción es sumamente robusta montada sobre rulemanes blindados y protección contra interferencias eléctricas.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Dimensiones: Diámetro: 79,6mm..
Desarrollo: 250mm.
- Funcionamiento: 1 pulsos por vuelta. En el modelo RCM-1
5 pulsos por vuelta. En el modelo RCM-5
25 pulsos por vuelta. En el modelo RCM-25.
- Alimentación: 10 a 30Vdc.
- Salida: Transistorizada, NPN.
- Conexionado: 3 Hilos, mediante cable mallado.

DIAGRAMA DE CONEXION

